

## Спецификация регистратора

Процессор	NT98321
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Видео вход/выход	4*BNC / 1*VGA(1080P), 1*HDMI(1080P)
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	4*5M-N(1296x1944)@21к/с, 4*4M-N@25к/с, 4*3M-N@25к/с, 4*1080P(1920x1080)@25к/с, (воспроизведение 2 канала)
Гибридный режим	4*5M-N аналог.+2*IP(макс. 1080P)(воспр. 2 канала)
Сетевой режим	16*5M, 16*1080P (воспр. 1 канал для 5M, 2 канала для 1080P)
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	4*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTC-соак	+
PTZ	По коаксиалу, Pelco-D, Pelco-P,
Протокол ONVIF	+
Мобильная платформа	XMeye (iOS, Android)
Облако	XMeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	1*SATA 2.5"/3.5" до 14Тб (для подключения жесткого диска объемом более 6Тб может потребоваться более мощный, чем комплектный, блок питания)
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 2А
Размеры, вес	255 x 225 x 45 мм, 0,7 кг (без жестких дисков)

## Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

*Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:*

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 8Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

*Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.*

### Гарантийные обязательства:

*Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 60 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве).*

*Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.*



### Внимание:

*Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.*

*Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу [support@esocctv.ru](mailto:support@esocctv.ru)*



### Внимание:

*В целях повышения безопасности мы не используем логин -пароль admin-<пусто>. Каждое устройство имеет уникальное сочетание имени учетной записи администратора и пароля (например, abcd / ef12gh).*

*При запуске устройства логин и пароль будут высвечены на экране. При первоначальной настройке вы можете изменить пароль администратора (например, abcd) на удобный вам или создать дополнительные учетные записи с правами администратора. IP-адрес по умолчанию уникален для каждого устройства. Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу DeviceManager (скачайте с нашего сайта [esocctv.ru](http://esocctv.ru)). В данной модели BNC-выход не поддерживается.*



## Гибридный 4-х канальный видеорегистратор



## EVD-6104NX2-2

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте [esocctv.ru](http://esocctv.ru).

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.

◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.