



## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ДОБАВЛЕНИЮ ВИДЕОКАМЕР 3-Й СЕРИИ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС



Важно! IP камера должна быть переведена в H.264 кодек! Сделать это можно через WEB интерфейс камеры – в меню «Настройки», «Сеть», «Видеопоток», «Видеокодек» «H.264». необходимо указать H.264 в основном потоке и дополнительном потоке!

Для добавления в облачный сервис необходимо:

- 1. Зайти на сайт <u>https://www.ipeye.ru/</u>
- 2. Зарегистрироваться в личном кабинете, для этого нажимаете «Вход» затем «Зарегистрироваться» как указано на скриншоте:

Казанание и разначители и разнач И разначители и разначи		👁 Демо-кабинет 🔹 Вход	Тарифы	Оборудование Поддержк	а Новости
сь удобным сервисом IPEYE забити поста Для организации видеонаблюдения Вам нужна лишь камера и доступ в Интернет.		Х Имя пользователя & Пароль Пароль @ Войтя	G D		
Для организации видеонаблюдения Вам нужна лишь камера и доступ в Интернет.		Заренистрироваться Забыли пасоль2	сь удобным сервис пьным качеством ви	ом IPEYE 1део.	
О сервисе IPEYE >>	-	Для орган Вам нужна лиі	низации видеонаблк шь камера и доступ о сервисе IPEYE →	одения в Интернет.	3448.

3. В открывшемся окне заполняете данные, после чего ставите галочку «Принимаю условия использования сервиса»

	E PEYE	
	Введите данные для регистрации.	
4	Имя пользователя	
<u> ۵</u>	Пароль	
<u> </u>	Пароль еще раз	
2	Email agpec	
□ ⊓¢ < Beg	оннимаю условия использования сервиса рнуться к форме ввторизации Забыли пароль?	
	Готово	

4. После регистрации вам откроется доступ в личный кабинет, в котором вы можете смотреть камеры в реальном времени и просматривать архив.



5. Для добавления IP камер 3 серии в IPEYE вам необходимо зайти на нее через Webинтерфейс по внутреннему IP адресу, который вы можете посмотреть в программе «Satvision Search»

Σ	<u>v</u> vi						? – X		
Поиск		Обновить			Филы	грация	IP 🔻		
Het.	IP	Media порт	Web порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маска		
1	<u>192.168.1.100</u>	9000	80	1	SVI-C223AW V2.0	V22.25.7.1_210521	255.255.255.0		
2	<u>192.168.1.100</u>	9000	80	1	SVI-C223AW V2.0	V22.25.7.1_210521	255.255.255.0		

6. Открываете браузер Internet Explorer и в адресной строке вводите IP адрес камеры и через двоеточие порт 8282(пример: <u>http://192.168.100.100</u>:8282) затем нажимаете на клавиатуре «Enter» или кнопку перейти в браузере. Если выдает ошибку, убедитесь в правильных настройках сети(IP адрес, маска, шлюз, DNS сервера), затем перейдите в вкладку RTSP и ставите галочку «Анонимный вход» и если нет в «IPEYE», как на скриншоте ниже.

0	http://192.168.100.100/index	c.html?_163169180425	1	ۍ - م	Web Viewer	×						0 \$\$
Файл Правка	Вид Избранное Сер	овис Справка			-							
27								Просмотр	Воспроизведение	Настройки	Локальные настройки	() ()
<b>N</b>	Дисплей	9 Сеть ⊧ R	TSP									
EQ.	Запись	Включил RTSP по	b RTSP pt 554	]								
8	Сеть	Аноним	ый вход 🛛 🗾	(Иг я пользовате	еля или пароль не треб	уется)						
	Cens	IPEYE										
	Видеопоток	Пример:	rtsp://IP:Port/ch01/A									
	E-mail	A:0(Och	вной поток), 1(Доп. пото	эк)								
	DDNS											
	IP-фильтр											
	RTSP											
	FTP											
	HTTPS											
Ŭ	Тревога											
000	Устройство											
6	Система											
ø	Дополнительно											
~												

7. После ввода IP адреса и порта у вас откроется окно добавления камеры в облачный сервис. Здесь вы заполняете логин/пароль от облака, от камеры и нажимаете «Добавить в Облако».

Лоб	авление і	kamen	ывоб	пако	
Логин от	облака	lamep	51 5 00	nako	
Логин	т облака				
Для регис	рации в облаке перей,	дите по ссылке	https://ipeye.ru.		
Пароль	от облака				
Парол	от облака				
Логин от	камеры				
Логин	т камеры				
Пароль	т камеры				
Парол	от камеры				
Доб	авить в Обла	ако			

Внимание! ПК, с которого осуществляется добавление, обязательно должен быть подключен к сети интернет! Камера так же должна быть подключена к сети интернет!

8. После успешного добавления вам необходимо перезагрузить страницу личного кабинета, затем зайти в пункт «Устройства» в котором будет добавлена ваша камера. Для просмотра в режиме реального времени вам необходимо выбрать пункт «Главная страница», выбрать необходимую камеру и нажать на кнопку Online просмотра:



9. Для просмотра архива вам необходимо нажать на кнопку архива, выбрать нужную дату:

O IP EYE														1	₩Доб	авить	самеру 0.00 ₽ П	ополнить очет	r 🌡 SatvisionDS	3 🔞 Язык интерфей	ca 🥐 B	ыход				
видеть все		Архи	В																							
🖀 Главная		∉ Главная	> Архив																							
III Устройства <b>&gt; z</b>	2																									
III Видеостены		Ap.	хивная запи	сь - DVI-S	151-SD											5	Выберите дату и	время			Ð	۰				
🖈 Избранное																		Просмо	отр архива в реж	име Видео						
🛔 Профиль 🗧	<b>&gt;</b>																	Ē	15.09.2021							
< Общий доступ			Выберите дату и время 🖒																							
🛓 Загрузки																	▶ Смотреть ≛ Скачать									
і Помощь	<b>&gt;</b>																		_							
🕪 Выход																										
																of T	афик 📋 Журнал	n								
		14:00 15 Сентя	14:05 юбря / Сред	14:10 a	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55	15:00												

По вопросам и подключению тарифов в облачном сервисе IPEYE просьба обращаться в техническую службу IPEYE <u>https://www.ipeye.ru/</u>