



## IP SIP-телефон

### **QVP-80/QVP-80P**

#### **Описание**

QVP-80/QVP-80P является одним из IP-телефонов для центра обработки вызовов. Он сочетает в себе уникальный стиль, хорошую функциональность, четкий голос и множество других особенностей. Благодаря работе с коммуникационной платформой, телефон обладает такими функциями как, перевод вызова, функция горячей линии, отмена и регистрация вызова, автоматический ответ и т.д.

QVP-80P поддерживает технологию PoE.

#### **Возможности**

- Одна клавиша включает или отключает функцию регистрации счетов
- Одна клавиша включает или отключает функцию автоответчика
- Одна клавиша изменяет тип звонка
- Две учетные записи SIP и поддержка трехсторонней конференции, SMS
- 2×LAN, PoE, гарнитура RJ9
- 4 программируемые клавиши
- XML/LDA, BLF/BLA
- Автопровизия, HTTP/TFTP/FTP
- Световой индикатор состояния

#### **Технические характеристики**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b> | <b>QVP-80/QVP-80P</b>          |
| VoIP-протокол | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) |

| Модель                 | QVP-80/QVP-80P   |
|------------------------|--|
| Количество линий       | 2  |
| Сетевые протоколы      | HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q<br>Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE<br>VPN(L2TP), VLAN/QoS, DNS-клиент   |
| Речевые кодеки         | G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC  |
| Механизмы QoS          | VAD, CNG, AEC, AGC   |
| Дисплей                | LCD 128×64 с подсветкой  |
| Язык интерфейса        | Русский, Английский  |
| Функциональные клавиши | 25 клавиш, включая 2 программируемые клавиши   |
| Работа с вызовами      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ожидание вызова</li> <li>• Переадресация вызовов</li> <li>• Перевод вызова</li> <li>• Прямой IP-вызов</li> <li>• Удержание вызова</li> <li>• Автоответ на вызов</li> <li>• Автоответчик</li> <li>• Ускоренный набор номера</li> <li>• Отображение идентификатора вызывающего абонента</li> <li>• 3-х сторонняя конференция</li> <li>• Режим «Не беспокоить» (DND)</li> <li>• Голосовая почта</li> </ul> |
| Приложения             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Локальная телефонная книга на 800 контактов</li> <li>• Организация контактов по группам</li> <li>• «Черный список» контактов</li> <li>• Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP-сервера</li> </ul>   |
| Безопасность           | Пароль на Веб-интерфейс и экранное меню  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Модель</b>              | <b>QVP-80/QVP-80P</b>  |
| Управление                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка</li> <li>• Конфигурация: Экранное меню, WEB, автонастройка V1/v2 TR-069 (опция)</li> <li>• Отладка: Telnet, WEB</li> </ul>   |
| Разъемы и порты            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2×RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC)</li> <li>• 3,5 мм порт для гарнитуры ПК</li> <li>• Разъем для подключения телефонной трубки</li> <li>• Разъем для подключения питания</li> </ul> |
| Источник питания           | Сетевой адаптер AC 100 – 240 В на DC 5 В 1 А PoE (IEEE 802.af) – опция   |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 162×105×62 мм  |
| Вес                        | 0,342 кг без упаковки  |
| Условия эксплуатации       | Температура: от 0 °С до +60 °С<br>Влажность: от 10 % до 95 %   |

## Информация для заказа

| Модель         | Описание   |
|----------------|--|
| <b>QVP-80</b>  | VoIP-телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш, включая 2 программируемых, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кириллицы, без блока питания в комплекте                |
| <b>QVP-80P</b> | VoIP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш, включая 2 программируемых, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кириллицы, поддержка PoE, без блока питания в комплекте |

## Общая информация

### Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте [qtech.ru](http://qtech.ru).

## Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

## Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра [helpdesk.qtech.ru](http://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

## Электронная версия документа

Дата публикации: 17.03.2022



[https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-80\\_80P/QVP-80\\_80P\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-80_80P/QVP-80_80P_datasheet.pdf)